Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M428



Allégez votre charge de travail et consacrez-vous à votre activité

Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. L'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428 est concue pour vous laisser vous consacrer aux tâches assurant la croissance efficace de votre entreprise et vous permettant de rester en tête de la concurrence.



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdn



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdw

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus,

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Points forts

- Impression recto verso
- Wi-Fi double bande et sans fil
- Fonctions de sécurité intégrées
- Fonction HP Roam activée
- Jusqu'à 24% d'économies d'énergie
- Toner à rendement élevé









USB driv

Mobile printing

- Solution conçue pour que vous et votre entreprise, vous puissiez continuer à progresser

 Numérisez les fichiers directement vers Microsoft® SharePoint, ainsi que vers des e-mails,
- Gagnez du temps en automatisant toutes les étapes d'un processus de travail complexe et découvrez une utilisation par une simple pression sur un bouton.²
- Imprimez sans fil même sans accès au réseau, restez connecté avec le Wi-Fi double bande et Wi-Fi direct. ^{3,4,5}
- Imprimez très facilement à partir de n'importe quel équipement, pratiquement n'importe où, vers toutes les imprimantes HP, en mode sécurisé via le cloud⁶

La sécurité HP, la meilleure de sa catégorie – détecter et arrêter les attaques⁷

- Une suite de fonctionnalités de sécurité intégrées contribue à empêcher votre imprimante multifonction de constituer une porte d'entrée aux attaques.
- Garantissez la sécurité des informations confidentielles avec la fonction optionnelle d'impression PIN/Pull pour récupérer vos travaux d'impression.8
- HP JetAdvantage Security Manager proposé en option vous permet de définir la configuration.
- Empêchez les attaques potentielles et mettez en place des mesures immédiates grâce aux notifications instantanées des problèmes de sécurité.9

Conception simple pour vous faciliter le quotidien

- Paramétrez rapidement cette imprimante multifonction et gérez facilement les paramètres de l'appareil pour optimiser l'efficacité de l'impression.
- Réalisez vos tâches rapidement et aisément, grâce à l'écran couleur tactile de 6,8 cm facile à utiliser.
- Imprimez des fichiers au format Microsoft Office en plus des PDF directement depuis votre lecteur USB. 10
- Évitez les interruptions avec une imprimante multifonction HP LaserJet, conçue pour être simplifiée et assurer une productivité maximale.

La durabilité : le secret de l'entreprise intelligente

- Vous pouvez éviter la frustration des réimpressions, le gaspillage de consommables et les appels de service en utilisant les toners HP authentiques.
- Faites des économies de papier immédiatement après déballage. Le paramètre d'impression recto-verso est défini par défaut dans le mode dédié aux économies de
- Économisez jusqu'à 24% par rapport aux produits précédents. 11
- Faites des économies la technologie HP Auto-on/Auto-off. 13

Présentation du produit

Ci-contre: imprimante HP LaserJet Pro M428fdw

- 1. Wi-Fi double bande avec Bluetooth® Low Energy pour une configuration et une impression sans fil aisées
- 2. Panneau de commande tactile couleur personnalisable de 6,9 cm (s'incline pour une meilleure visualisation)
- 3. Port USB d'accès aisé
- 4. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216 \times 356 mm
- 5. Porte arrière (accès au chemin d'impression)
- 6. Port USB haut débit 2.0, port USB pour le stockage de travaux et l'impression par code PIN, port LAN Gigabit Ethernet, port télécopie
- 7. Chargeur automatique de 50 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage
- 8. Le scanner à plat peut gérer des formats de support jusqu'à 216 x 356 cm
- 9. Bac de sortie de 150 feuilles
- 10. Bouton de libération de la porte d'accès avant
- 11. Porte d'accès avant (accès aux cartouches de toner HP EcoSmart)
- 12. Impression recto-verso automatique
- 13. Le bac d'alimentation 2 de 250 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format 216 x 356 mm



La série en un coup d'œil





Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdw		
Référence du produit	W1A29A	W1A30A		
Fonctions	Impression, o	Impression, copie, scan, fax		
Performance d'impression	Jusqu'à 38 pages	Jusqu'à 38 pages par minute (ppm)		
Vitesse de numérisation		Recto : Jusqu'à 29 ppm (noir), jusqu'à 21 ppm (couleur); Recto-verso : Jusqu'à 49 images par minute (ipm), noir; jusqu'à 36 ipm, couleur		
Numérisation	Chargeur automatique de documents 50 feuilles	Chargeur automatique de documents 50 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage		
Impression recto-verso automatique	C	Oui		
Affichage du panneau de configuration	Écran couleur t	Écran couleur tactile de 6,9 cm		
Bac 1 universel de 100 feuilles, bac 2 de 250 feuilles	C	Oui		
Bac 3 de 550 feuilles en option	Ajout d'un é	Ajout d'un élément max		
Capacité d'entrée papier (standard/maximum)	Jusqu'à 350	Jusqu'à 350/900 feuilles		
Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 4	Jusqu'à 4 000 pages		
Rendements des cartouches (A/X)	Noir : Env. 3 00	Noir: Env. 3 000/10 000 pages		
Wi-Fi double bande avec Bluetooth Low Energy	Non disponible	Oui		

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF259A HP 59A Toner noir LaserJet authentique (3 000 pages)	
	CF259X HP 59X Toner noir LaserJet authentique grande capacité (10 000 pages)	
	CF259XC HP 59X Toner LaserJet noir contractuel (10 000 pages)	
Accessoires	D9P29A Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles	
Service et Assistance	UB9R7E Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Pro M428 - Intervention le jour ouvré suivant - 3 ans UB9S2PE Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Pro M428 - Intervention le jour ouvré suivant - 1 an de post-garantie	

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdw	
Référence du produit	W1A29A	W1A30A	
Fonctions	Impression, Copie, Numérisation, Télécopie, E-mail		
Panneau de commandes	Ecran couleur tactile de 6,86 cm (2,7 pouces)		
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 38 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 31 ipm;		
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): En 6,3 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 8,8 secondes seulement;		
Résolution d'impression	Noir (optimal): HP FastRes1200 (Etendu jusqu'à 4800 x 600 ppp); Technologie: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600 ppp;		
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 80 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ⁴ : 750 à 4 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0, possibilité de roaming pour une impression aisée, HP ePrint et Technologie HP Auto-On / Auto-Off, panneau de commande tactile intuitif de 6,86 cm (2,7 pouces), Numérisez/Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande, Stockage des travaux avec impression par PIN, Imprimez depuis un périphérique USB, Impression N-up, Assemblage	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint et Impression en Wi-Fi direct, possibilité de roaming pour une impression aisée, Technologie HP Auto-On / Auto-Off, Panneau de commande tactile intuitif de 6,86 cm (2,7 pouces), Numérisez/Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande, Stockage des travaux avec impression par PIN, Imprimez depuis un périphérique USB, Impression N-up, Assemblage	
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster		
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable		
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression maximale: 207,4 x 347,1 mm		
Impression recto verso	Automatic (Automatique) (par défaut)		
Copie			
Vitesse de copie ⁵	Noir (A4): Jusqu'à 38 ppm		
Spécifications du copieur	Copie de pièce d'identité; Nombre de copies; Redimensionner (y compris 2-Up); Plus clair/plus foncé; Améliorations; Taille d'origine; Marge de reliure; Assemblage; Sélection du bac; Recto-verso; Qualité (Brouillon/Normale/Supérieure); Enregistrer les paramètres actuels; Restaurer les paramètres par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 999 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %;		
Numérisation	<u> </u>		
Vitesse de numérisation ⁶	Normal (A4): Jusqu'à 29 ppm/46 ipm; Recto verso (A4): Jusqu'à 46 ipm		
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPG, TIFF		
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Boutons de numérisation, de copie, denvoi par e-mail ou de création de fichiers sur le panneau de commande; Logiciel de numérisation HP et application utilisateur via TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 2.3; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdw
Référence du produit	W1A29A	W1A30A
Fonctions de numérisation avancées	Chargeur automatique de documents avec numérisation recto-verso en un seul passage; Numérisation vers le cloud (Google Drive et DropBox); Numérisation vers une adresse électronique avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers Microsoft® SharePoint®; Numérisation vers PC avec logiciel; Archivage télécopie vers dossier réseau; Télécopie de Tarchive vers une adresse électronique; Télécopie vers Cordinateur; Activer/désactiver le télécopieur; Configurations rapides	Chargeur automatique de documents avec numérisation recto-verso en un seul passage, Numérisation vers le cloud (Google Drive et DropBox), Numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP, Numérisation vers un dossier réseau, Numérisation vers USB, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers un ordinateur avec le logiciel, Archivage de télécopie vers un dossier réseau, Archivage de télécopie vers e-mail, Télécopie vers ordinateur, Activation/Désactivation de télécopie, Configurations rapides
Volume de numérisation mensuel recommandé	750 à 4 000	
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 216 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 102 x 152 mm Format maximale du support (à chargeur): 21 x 356 mm	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256	
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers une adresse électronique avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP; Numérisation vers une adresse électronique avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP; Numérisation vers DEB; Numérisation vers Microsoft [®] SharePoint [®] ; Numérisation vers PC avec logiciet; Archivage télécopie vers dossier réseau; Télécopie l'archive vers une adresse électronique; Télécopie vers lordinateur; Autiver/désactiver le télécopieur; Configurations rapides	
Télécopier		
Télécopier ⁷	Oui, 33,6 kbps	
Spécifications du télécopieur	Mémoire de télécopie : Jusqu'à 400 pages; Résolution de télécopie : Standard: 203 x 98 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp (sans demi-ton); Numérotation rapide : Jusqu'à 120 numéros; Certification Télécom : Télécommunications (télécopie): ETSI ES 203 021; autres homologations Télécom spécifiques selon les pays.	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 400 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp (sans demi-ton); Rumérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros; Certification Télécom: Sans fil: Directive UE Éguipement radio 2014/53/UE; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; CEI 62311:2007; ROB311:2008; EN300 328 V2.1.1; CAGH2): EN301 893 V2.1.1(5GH2): Télécommunications (télécopie): ETSI ES 203 021; autres homologations Télécom spécifiques selon les pays.
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Page de garde; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression du journal télécopie; Télécopie numérique HP	
Vitesse du processeur	1 200 MHz	·
Connectivité	<u> </u>	
Standard	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB arrière; 1 port USB avant; Réseau Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 BASE-T	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB arrière; 1 port USB awant; Réseau Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 BASE-T; 802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Radio Wi-Fi
Sans fil		Oui, Wi-Fi double bande intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low- Energy
Fonctionnalité d'impression mobile ⁸	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Application HP Smart; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée; Impression Wi-Fi® Direct
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression: Port TCP-IP 9100 Mode Direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Détection: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW	
Disque dur	Non	
Mémoire	Standard: 512 Mo de DDR; 512 Mo de flash; Maximum: 512 Mo de DDR; 512 M	Mo de flash
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ; Maximum: 3	
Types de supports	Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, préimprimé, perforé	é, recyclé, brouillon); Enveloppes; Étiquettes
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1: 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bac 2, bac 3: 104,9 x 148,59 à 215,9 x 355,6 mm; Prise en charge (mètres): Bac 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Enveloppe n°10; Enveloppe Monarch; Enveloppe B5; Enveloppe DL; Format personnalisé; Statement; Bacs d'alimentation 2 et 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Format personnalisé; A5-R; B6 (JIS) ; Chargeur automatique de documents: A4; Formats personnalisés 102 x 152 à 216 x 356 mm	
Gestion des supports	Entrée standard: Bac 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles, chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Entrée en option: Troisième bac de 550 feuilles en option Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles	
Grammage du support	Bac 1: 60 à 175 g/m²; Bac 2, bac d'alimentation 3 de 550 feuilles en option :	60 à 120 g/m²: Chargeur automatique de documents: 60 à 120 g/m²

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M428fdw	
Référence du produit	W1A29A	W1A30A	
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 250 Bac 3: Feuilles : 550 (en option) Maximum: Jusqu'à 900 feuilles (avec bac de 550 feuilles en option) Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles		
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Maximum: Jusqu'à 150 feuilles		
Systèmes d'exploitation compatibles	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, i0S, Android, Mac-, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d'imprimante séparé PCL6, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://www.support.hp.com, Saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, plour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://www.hp.com/go/upd		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Kit Citrix Ready Certification – jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.citrixready.citrix.com, Linux – pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6 / Pilotes d'impression PS, Pris en charge pour systèmes d'exploitation réseau compatibles, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/upd		
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Web, pour plus d'informations sur la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, pour plus d'informations sur la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com		
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sit	es http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet	
Gestion de la sécurité	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS protégé par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP via TLS; Réseau : activation/désactivation des fonctionnalités et ports réseur désactivation des protocoles et services inutilisés, SNMPV1, SNMPV2 et SNMPV3, modification du mot de passe de la communauté; HP ePrint : HTTP: avec validation de certificats, authentification d'accès de base HTTP, authentification SASL, authentification et autorisation LDAP, pare-feu et liste de contrôle d'accès, verrouillage du panneau de commande, configuration de certificats, impression par code UPD PIN, Syslog, microprogramme signé, paramètres de l'administrateur, authentification 802.1x (EAP-TLS et PEAP), stockage de données crypté, effacement sécurisé des données, mises à jour automatiques du microprogramme, Secure Encrypted Print via le stockage des tâches en option, compatible avec HP JetAdvantage Security Manager proposé en option	, désactivation des protocoles et services inutilisés, modification du mot de passe de la communauté SMPV1 et SMPV2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification d'accès de base HTTP; authentification SASL, authentification et autorisation LDAP, pare-feu et liste de contrôle d'accès, verrouillage du panneau de commande, configuration de certificats, impression par code UPD PIN, Syslog, microprogramme signé, paramètres de l'administrateur, contrôle d'accès SMPv3, authentification sans fil 802.1x (EAP- TLS, TLS et PEAP), authentification via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise filaire, chiffrement via AES ou TKIP, stockage de données chiffré, effacement sécurisé des données, misses à jour automatiques du microprogramme, Secure Encrypted Print via le stockage des tâches en option, compatible avec HP JetAdvantage Security Manager proposé en option, IPPS	
Administration de l'imprimante	Assistant d'imprimante HP, utilitaire HP (Mac), HP Device Toolbox, logiciel de HP Web JetAdmin, gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage, Agent Proxy HP SNMP, Agent Proxy HP WS Pro, Kit de ressources d'administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP (utilitaire de configuration de pilote utilitaire de déploiement de pilote - administrateur d'impression gérée)		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ⁹	Minimum 420 x 390 x 323 mm; Maximum : 430 x 634 x 325 mm;		
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	497 x 398 x 490 mm		
Poids de l'imprimante	12,6 kg		
Poids du carton/paquet	15,5 kg		
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5 °C; Humidité: 30 à 70% HR		
Conditions de stockage	Température : -20 à 40 C;		
Acoustique 10	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A) (impression à 38 ppm); Pression acous		
Alimentation ¹¹	Exigences: Tension d'entrée de 220 V: De 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consommation: 510 watts (Impression active), 7,5 watts (Prêt), 0,9 watt (Veille), 0,9 watt (Arrêt automatique/wake on LAN, désactivé à l'expédition) 0,06 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,06 watt (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique ¹ : Blue Angel: 1,144 kWh/semaine; Energy Star: 1,247 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré);		
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP		
Certifications ¹³	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:201		
Contenu de l'emballage ¹⁴	HP LaserJet Pro M428fdn; Toner HP 59A LaserJet noir préinstallé (rendemen : 3 000 pages); Guide de démarrage; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Fiche réglementaire; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site http://www.hp.com/support	Guide de garantie; Fiche réglementaire; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Câble USB; Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site http://www.hp.com/support	
Garantie	Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.		

Notes de bas de page

- 1 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction des pays, langues et accords. Pour en savoir plus, consultez le site
- ² Connectez l'imprimante/l'imprimante multifonction au réseau et personnalisez-la via le serveur Web embarqué
- ³ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 GHz et 5 GHz. Une application ou un logiciel, ainsi que la souscription à un compte HP ePrint peuvent être également nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour plus d'informations, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting.
- ⁴ Fonction prise en charge uniquement sur les imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M428dw et M428fdw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

 ⁵ Fonction prise en charge uniquement sur les imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M428dw et M428fdw. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une
- imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site http://hp.com/go/businessmobileprinting.
- ⁶ Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement ou un accessoire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez le site http://hp.com/go/roam.
- ⁷ Déclaration basée sur une enquête comparative publiée par HP en 2019 et portant sur les fonctionnalités de sécurité des équipements d'impression HP de même catégorie. HP propose un ensemble de fonctions de sécurité permettant de surveiller, de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web http://www.hp.com/qo/PrintersThatProtect.
- B L'impression par code PIN est possible grâce au port USB installé à l'arrière du périphérique.

 9 Des notifications instantanées des menaces peuvent apparaître sur le panneau de commande du périphérique dès qu'une menace potentielle liée à une intention malveillante survient ou qu'il existe un bogue ou une faille dans le code du microprogramme du périphérique. Si cette erreur vous préoccupe, contactez le responsable informatique de votre entreprise, ou s'il n'est pas disponible, le Support HP, qui peut en rechercher la cause en analysant les données syslog du périphérique à l'aide d'un outil SIEM standard de McÁfee, Splunk, Arcsight ou SIEMonster. Le message d'erreur du panneau de commande peut signaler un code d'erreur sur un écran bleu pendant les contrôles de
- la signature du code ou les intrusions d'écriture dans la mémoire.

 10 Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe de société Microsoft aux Etats-Unis. La fonctionnalité est compatible avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et les versions ultérieures. Seules les polices de langues latines sont prises en charge.
- Tous les nouveaux produits lancés après l'automne 2019 dans le monde incluront des paramètres d'impression recto-verso par défaut (tous les lots/pilotes); Au printemps 2019, les paramètres recto-verso par défaut seront
- inclus sur la plupart des produits dans le monde sur les pilotes les plus courants.

 12 Résultat basé sur des tests internes HP au moyen de la valeur TEC normalisée, en 2019.
- 13 Les fonctionnalités HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.

Spécifications techniques disclaimers

- 1 Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du documen
- Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims, La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- Le laux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP Laser Jet ou HP Color Laser Jet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés
- 4 HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- 5 Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/IEC 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24735, premier jeu de documents test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document. 6 Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels
- ⁷ Valeurs obtenues avec le mode Rapide (V.34), une résolution standard et des images simples.
- 8 L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau (habituellement un point d'accès Wi-Fi sans fil relié à des connexions filaires) ou disposent d'une connexion sans fil directe. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP connectée à Internet. La fonction sansfit haut débit nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité du réseau, contactez votre prestataire de services. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Pour activer HP Roam, le micrologiciel devra être mis à jour sur certains appareils et un accessoire en option peut être nécessaire pour ajouter les fonctionnalités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la page http://www.hp.com/go/roam. 9 Sans bacs ni couvercles déployés
- 10 Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site http://www.hp.com/support. Configuration testée: modèle de base, impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 38
- Lalimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V

- Valeurs de consortination d'entreple sont dasees sur la mesure d'un peripinenque de 115 v.

 **2 Le TEC équivaut au meilleur rEC. Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

 13 Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d'enregistrement par pays.

 14 Rendement des cartouches fournies : Rendement de 3 00D pages en noir déclaré sur la base de la norme ISO/WC 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client.















http://www.hp.com/fr

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.



